

INSTALLAZIONE E OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'installazione, la parametrizzazione e la messa in esercizio del sistema di contabilizzazione e dei singoli dispositivi può essere effettuata solo da installatori specializzati e certificati da Save-Energy Srl. Pertanto in questo manuale non è specificata la procedura di installazione.

L'utente non deve modificare o manomettere i dispositivi. In caso di necessità, ad esempio per opere murarie o ristrutturazioni edilizie interne, si raccomanda di contattare gli installatori specializzati e certificati per intervenire sul sistema.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

| Premi il bottone | Messaggio | Significato | Note |
|------------------|---------------------|----------------------------|--|
| [] | Niente | SPENTO | Indica che il display è spento, è attiva la modalità a basso consumo |
| 8:8.8.8.8 | "88:88:88" | TEST DISPLAY | Serve a verificare visivamente che tutti i segmenti del display funzionino |
| EXXXX | "E XXXX" | CONSUMO ESERCIZIO IN CORSO | Consumo dell'esercizio in corso |
| d GG.MM | "d GG.MM" | DATA CORRENTE | Data corrente |
| A AAAA | "A AAAA" | ANNO CORRENTE | Anno corrente |
| L XXX | "L XXX" | CODICE CONTROLLO LETTURA | Codice di controllo lettura |
| FXXXX | "F XXXX" | CONSUMO ESERCIZIO PASSATO | Consumo totale dell'esercizio passato |
| FLXXXX o FRXXXX | "FLXXXX" o "FRXXXX" | ULTIMA SEGNALAZIONE | Riporta il codice di segnalazione |
| SEs-x | "SEs-X" | METODO DI MISURA | Principio di funzionamento: <ul style="list-style-type: none"> X = 2: conteggio a due sensori X = 1: conteggio a un sensore per temperatura ambiente non veritiera |
| b GG:MM | "b GG.MM" | DATA AZZERAMENTO CONTATORE | Visualizza il giorno e il mese in cui si azzerà il conteggio |
| U X.XX.XX | "UX.XX.XX" | VERSIONE FW | Visualizza la versione del firmware installato |
| OPErAt | "OPErAt" | STATO | Indica che lo stato di funzionamento attuale è "operativo" (esempio) |
| -100n | "-100N" | MODELLO DISPOSITIVO | Indica il modello del dispositivo |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante Save Energy S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GIUSTO-100N è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.save-energy.it/dichiarazioni.html